

Hej! Detta är din brandvarnare!

Din brandvarnare är ansluten till 230 V nätspänning, precis som t.ex. en lampa. Detta ger trygg och säker drift utan risk att få slut på batterier. I brandvarnaren finns dock ett laddbart batteri. Detta tar över driften om strömmen går, så att du alltid är säker. Din brandvarnare kommer att larma snabbt och säkert om olyckan är framme.



Detta blad är en enkel guide som skall hjälpa dig att sköta din brandvarnare på bästa sätt och även förstå hur den fungerar. Du har kanske fått oönskat larm någon gång vilket är otrevligt, men oftast finns det en naturlig orsak. Oavsett så kan du vara helt säker på att brandvarnaren kommer att fungera som den skall, om olyckan skulle vara framme på riktigt.

Läs denna guide i lugn och ro och spara den under hela brandvarnarens livstid, som är 10 år.

Din brandvarnare är optisk. Det betyder att den "ser" röken, men också damm, matos, insekter och t.o.m. vattenånga från t.ex. en varm dusch med öppen dörr. I en kammare inne i brandvarnaren sitter ett "öga" som detekterar synlig rök och partiklar som kommer in där. När antalet partiklar blir för stort så larmar den.

Grön och Röd lysdiod. Den gröna dioden skall lysa jämt och visar att ström finns till brandvarnaren. Den röda dioden skall blinka 1 gång/minut som betyder full funktion. Vid normalt larm skall den röda dioden blinka frekvent 1 gång i sekunden.



Test- / Paus- / Tysta-knappen. 1 knapp till allt! Här trycker man för att: **Testa** att brandvarnaren fungerar.

Pausa: Om man får ett larm på grund av t.ex. matlagning eller annat så trycker man för att tysta den, samtidigt aktiveras pausfunktionen så att känsligheten reduceras under 10 minuter. Den återgår automatiskt.

Tysta: Vid larm så stänger man av det med knappen. Om rök eller andra partiklar finns kvar i detektorn så kommer den att starta igen efter 10 min, tills den är fri från rök eller partiklar. Fläkt bort os eller dammsug vid behov.



Varning för lågt batteri tystas i 10 timmar med knappen. (Se signalförklaringar på nästa sida).

Larmar en, larmar alla! Notera att era brandvarnare är sammankopplade (om ni har flera). Om en larmar så larmar de andra också.

Viktigt! Den röda dioden blinkar frekvent i den brandvarnare som har detekterat rök. De andra brandvarnarna blinkar inte. Trycker man på den som blinkar tystas alla brandvarnare, trycker man på de andra så tystas bara den enskilda. Alltså, den som detekterat rök fortsätter att larma tills man trycker på dess knapp eller tills röken skingrat sig.

Vad betyder de olika signalerna? Felsökning och åtgärder.

Signal	Orsak	Åtgärd
1 pip varje minut	= batterilarm	Byt ut brandvarnaren
2 pip varje minut	= tekniskt fel	Byt ut brandvarnaren
1 pip var 11:e sekund	=testknappen har hängt sig (fastnat i intryckt läge)	Kontrollera testknappen, se till så att den släpper
3 pip var 4:e sekund, röd diod blinkar i en brandvarnare	= fullt larm, (normalt)	Om ingen rök eller os finns. Dammsug gör rent
Som ovan men röd diod blinkar inte i någon brandvarnare	= Trolig störning från Elnätet eller annan utrustning (oönskat)	Notera noga enligt nedan

Om brandvarnaren piper av okänd orsak så tryck på knappen för att tysta den och notera följande:

- Vilken typ av signal är det?
- Vilken tid på dygnet?
- Kan man härleda det till någon händelse: Duschat, matlagning, åska...?
- Blinkar den röda dioden i någon brandvarnare?

Skötsel.

Var noga med att rengöra din brandvarnare ungefär 2 -3 gånger per år och försök att hålla den fri från damm, insekter, matos, och ånga. Då kan du vara säker på att den fungerar felfritt och minskar risken för oönskade larm.

Testa brandvarnare regelbundet. Detta bör göras 1 gång i månaden eller vid varje rengöring men absolut den 1:a december - Nationella brandvarnaredagen.

Om det börjar brinna är det viktigt att ni följer en uppgjord utrymningsplan.

Rädda – väck/varna alla i hushållet och utrym. Stäng om möjligt, dörrar och fönster efter er.

Varna – alla i omgivningen som hotas av branden

Larma – ring 112

Släck – om branden är liten och du tror att du klarar det. Gå inte tillbaka in om ni väl kommit ut.

Lycka till med din brandvarnare!